

**NU FORCE**

# MCA18

Amplificateur multicanal

## CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MCA18
Type de produit	Amplificateur multicanal
Connectiques - entrées	8x RCA
Connectiques - sorties	8x borniers (5 liaisons)
Connectiques - contrôle	Câble relais 12V
Puissance de sortie	110W x 8Ch @ 4 Ohm 155W x 8Ch @ 8 Ohm
Puissance de sortie crête	150W x 8Ch @ 4 Ohm 180W x 8Ch @ 8 Ohm
Impédance d'entrée	25k Ohm
Impédance de sortie	2.2K ohm
Tension de sortie	0dB, 1kHz: RCA 4.0Vrms
Niveau d'entrée nominal	1.38V
Gain	23dB
Réponse en fréquence	10Hz-50kHz
Sensibilité	0.89 V à la puissance nominale
Rapport signal/bruit	> 91 dB
Distorsion harmonique totale	0.01%
Alimentation	110V pour les USA 100V pour le Japon 220V pour le Canada 230V pour l'Europe
Consommation	44 Watts (Veille) 600W (Max.)

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids	6.5Kg
Dimensions (L x P x H)	432 x 340 x 80mm
Couleur	Noir

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Accessoires standards	Câble d'alimentation Manuel d'utilisateur Câble relais 12V
Code EAN	5055387628861

