

NU FORCE

MCA20

Amplificateur multicanal

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MCA20
Type de produit	Amplificateur multicanal
Connectiques - entrées	8 x RCA
Connectiques - sorties	8x borniers (5 liaisons)
Connectiques - contrôle	Câble relais 12V
Puissance de sortie	150W x 8Ch@8 Ohm 278W x 8Ch@4 Ohm
Puissance de sortie crête	187W x 8Ch@8 Ohm 352W x 8Ch@4 Ohm
Impédance d'entrée	20K Ohm
Impédance de sortie	2.2K Ohm
Niveau d'entrée nominal	1.38V
Gain	26.5dB
Réponse en fréquence	10Hz-50kHz
Sensibilité	1.38V
Rapport signal/bruit	> 91 dB
Distorsion harmonique totale	0.01%
Alimentation	110V pour les USA 100V pour le Japon 220V pour le Canada 230V pour l'Europe

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids	10.95Kg
Dimensions (L x P x H)	432 x 340 x 90 mm
Couleur	Noir

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Accessoires standards	Câble d'alimentation Manuel d'utilisateur Câble relais 12V
Code EAN	5055387628878

